

Smart Switch WiFi con Motor para Cortinas 12V 2A



Datos Técnicos

Características Control

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Torque                | 13.76 kgf.cm      |
| APP                   | Smart Life / TUYA |
| Reconocimiento de Voz | Smart Si          |

Características Eléctricas

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tensión de Entrada      | 12 Vdc    |
| Intensidad de Corriente | 1.2 A     |
| Consumo de Potencia     | 14.4 W    |
| Velocidad               | 55 RPM    |
| Modo de Comunicación    | Bluetooth |
| Frecuencia              | 433 MHz   |

Características Físicas

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Peso Máx. de Elevación  | 8 Kg       |
| LED Indicador           | Si         |
| Material                | Aluminio   |
| Color de Carcasa        | Blanco     |
| Instalación             | Superficie |
| Soporte para Tornillos? | Si         |
| Ancho                   | 45 mm      |
| Alto                    | 49 mm      |

Características Generales

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Grado de Protección IP | IP20     |
| Uso                    | Interior |

**Specifications | Especificaciones**

Model | Modelo: D3M0-35

Input | Entrada: 7.2V/1.2A

Torque | Esfuerzo de Torsión: 0.6Nm

Max. Lifting Weight | Peso Máx. de Elevación: 4kg

WiFi Standard | WiFi Estándar: 2.4Ghz

Battery Autonomy | Autonomía de Batería: 2months / 2meses

**Installation | Instalación**

**DEMASLED Smart House**

PAUSE / LOWER / STOP (CORTA / BAJA / PARE)

BLUETOOTH

APP CONTROL (CONTROL POR APP)

VOICE CONTROL (CONTROL POR VOZ)

SCHEDULE PROGRAMACION

SMART DEVICES (COMPATIBLES DEPOSITOS)

works with the Google Assistant

Smart Life



Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones